

# WAVE-BT125 Bluetooth Handsfree Käyttöohje



Kiitos että valitsit WAVE -tuotteen. Jotta saisit kaiken mahdollisen hyödyn tuotteesta, suosittelemme lukemaan tämän lyhyen käyttöohjeen.

## Laitteen osat ja painikkeet



Toiminto	Toimenpide
Päälle	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 3 sekuntia, kunnes sininen valo syttyy.
Pois päältä	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 4 sekuntia, kunnes punainen valo vilkkahtaa.
Laiteparitus	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 5 sekuntia, kunnes sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen.
Vastaaminen	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Lopetus	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 2 sekuntia.
Uudelleen soitto viimeksi soitettuun numeroon	Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti.
Sirin, Bixbyn tms. aktivointi	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin sekunnin.
Mikrofonin mykistys puhelun aikana	Paina kerran mykistyspainiketta.
Play/Pause	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.

## Lataaminen:

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laitteen täyteen lataaminen kestää noin kaksi tuntia.
- Käytä lataamiseen joko USB -laturia tai tietokoneen USB -porttia ja MicroUSB -latauskaapelia.
- Lataamisen aikana LED -merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu siniseksi akun tullessa täyteen.
- LED -merkkivalo vilkkahtaa kahdesti punaisena akun varauksen käydessä vähiin. Kuulet myös battery low varoituksen kuulokkeesta.

## Laiteparitus:

- Kuulokkeen ollessa pois päältä, paina kuulokkeen monitoiminäppäintä pohjassa noin 5 sekuntia jolloin monitoiminäppäintä ympäröivä LED -merkkivalo vilkkuu vuoroin punaisena ja sinisenä. Kuulet "Pairing" jos kuuloke on korvassasi.
- Avaa mobiililaitteesi Bluetooth valikko, etsi ja valitse löydettyjen laitteiden listalta WAVE-BT125. Syötä oletussalasana 0000 tarvittaessa. Merkkivalo vilkkuu sinisenä kun yhteys on luotu onnistuneesti.

Kun pariliitos on luotu, kuuloke kytkeytyy automaattisesti paritettuun laitteeseen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Bluetooth -toiminnon ollessa päällä yhdistettävässä laitteessa.

## Laiteparitus ja käyttö kahdessa laitteessa samanaikaisesti

(Multipoint on erittäin hyödyllinen ominaisuus jos käytössäsi on kaksi laitetta.):

- Sammuta ensimmäisenä paritetun laitteen Bluetooth.
- Sammuta kuuloke painamalla monitoiminäppäintä pohjassa noin 4 sekuntia.
- Suorita laiteparitus yllä olevan ohjeen mukaisesti.
- Kun kuuloke on paritettu molempiin laitteisiin, sammuta kuulokkeen virta.
- Kytke ensimmäiseksi paritetun laitteen Bluetooth päälle
- Käynnistä kuuloke.

Kun pariliitokset on luotu, kuuloke kytkeytyy automaattisesti paritetuihin laitteisiin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Bluetooth -toiminnon ollessa päällä yhdistettävissä laitteissa.

## Hyödyllisiä vinkkejä:

- Äänenvoimakkuutta hallitaan puhelimen +/- näppäimillä.
- Parhaan mahdollisen sopivuuden takaamiseksi tuotteen mukana toimitetaan eri kokoisia korvasovittimia. Voit vaihtaa kuulokkeen puoleisuutta kääntämällä kuulokeosaa 180 astetta.

- Voit kuunnella musiikkia kuulokkeen kautta. Toisto pysähtyy automaattisesti puhelun saapuessa/soitettaessa ja toisto alkaa puhelun loppuessa automaattisesti.

## Tekniset tiedot:

- Bluetooth 4.2 + multipoint
- Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Akun kapasiteetti: 3,7V/90mAh
- Puhe-aika: 7h
- Toiminta-aika: 8 päivää
- Musiikin toistoaika: noin 8h ( riippuen äänenvoimakkuudesta )
- Latausaika täyteen: noin 2h
- Toimintaetäisyys: 10m esteettömässä tilassa

## Huomioitavaa:

- Akun lataaminen ja tyhjentäminen heikentää akun tehoa ajan saatossa. Se on täysin normaalia kaikille ladattaville akuille.
- Irrota USB -laturi aina verkkovirrasta, kun laite on ladattu täyteen säästääksesi sähköä.

## Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen:

(Sähkö- & elektroniikkalaiteromu)



Oheinen merkintä tuotteessa tai sen käyttöohjeessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Elektroniikkajätettä otetaan maksutta vastaan sinua lähimpänä olevassa kierrätyskeskuksessa. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia ja edistää materiaalien uudelleenkäyttöä.

# EU Declaration of Conformity

We, Bat.Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

## **Bluetooth handsfree WAVE-BT125**

is in accordance with following Directives:

**(EMC) 2014/30/EU  
(RED) 2014/53/EU  
(RoHS 2.0) 2011/65/EU**

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0  
EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010  
EN 60950-1: 2006  
EN 60950-1: A11:2009  
EN 60950-1: A1:2010  
EN 60950-1: A12:2011  
EN 300 328 V2.1.1

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of  
Bat.Power Oy

Ylöjärvi 1.12.2018



Tommi Järvinen Managing Director