

WAVE-BT135 Bluetooth Handsfree

Käyttöohje



Onneksi olkoon ja kiitos että valitsit WAVE -tuotteen. Jotta saisit kaiken mahdollisen hyödyn tuotteesta, suosittelemme lukemaan tämän lyhyen käyttöohjeen.

Laitteen osat ja painikkeet



Toiminto	Toimenpide
Päälle	Aseta virtakytkin asentoon on.
Pois päältä	Aseta virtakytkin asentoon off.
Laiteparitus	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 5 sekuntia, kunnes sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen.
Vastaaminen	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Lopetus	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 2 sekuntia.
Uudelleen soitto viimeksi soitetuun numeroon	Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti.
Sirin, Bixbyn tms. aktivointi	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin sekunnin.
Mikrofonin mykistys puhelun aikana	Paina kerran mykistyspainiketta.
Äänenvoimakkuuden säätö	Paina +/- näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Play/Pause	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Edellinen/ seuraava kappale	Paina +/- näppäintä pohjassa 2 sekunnin ajan.

Lataaminen:

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laitteen täyteen lataaminen kestää noin kaksi tuntia.
- Käytä lataamiseen joko USB -laturia tai tietokoneen USB -porttia ja MicroUSB -latauskaapelia.
- Lataamisen aikana LED -merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu siniseksi akun tullessa täyteen.
- LED -merkkivalo vilkkahtaa kahdesti punaisena akun varauksen käydessä vähiin. Kuulet myös battery low varoituksen kuulokkeesta.

Laiteparitus:

- Paina kuulokkeen monitoiminäppäintä pohjassa noin 5 sekuntia, LED -merkkivalo vilkkuu vuoroin punaisena ja sinisenä. Kuulet "Pairing" jos kuuloke on korvassasi.
- Avaa mobiililaitteesi Bluetooth valikko, etsi ja valitse löydettyjen laitteiden listalta WAVE-BT135. Syötä oletussalasana 0000 tarvittaessa. Merkkivalo vilkkuu sinisenä kun yhteys on luotu onnistuneesti.

Pariliitoksen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuun laitteeseen sen Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

Laiteparitus ja käyttö kahdessa laitteessa samanaikaisesti:

(Multipoint on erittäin hyödyllinen ominaisuus jos käytössäsi on kaksi laitetta.)

- Sammuta ensimmäisenä paritetun laitteen Bluetooth.
- Suorita laiteparitus yllä olevan ohjeen mukaisesti.
- Kun kuuloke on paritettu molempiin laitteisiin, sammuta kuulokkeen virta.
- Kytke ensimmäiseksi paritetun laitteen Bluetooth päälle
- Käynnistä kuuloke.

Pariliitoksen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuihin laitteisiin niiden Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

Tekniset tiedot:

- Bluetooth 5.0 + multipoint
- Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Akun kapasiteetti: 3,7V/90mAh
- Toiminta-aika: 180h
- Puheaika: 13h
- Latausaika täyteen: noin 2h
- Toimintaetäisyys: 10m esteettömässä tilassa

Huomioitavaa:

- Akun lataaminen ja tyhjentäminen heikentää akun tehoa ajan saatossa. Se on täysin normaalia kaikille ladattaville akuille.
- Irroita USB -laturi aina verkkovirrasta kun laite on ladattu täyteen säästääksesi sähköä.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen: (Sähkö- & elektroniikkalaiteromu)



Oheinen merkintä tuotteessa tai sen käyttöohjeessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Elektroniikkajätettä otetaan maksutta vastaan sinua lähimpänä olevassa kierrätyskeskuksessa. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia ja edistää materiaalien uudelleenkäyttöä.

EU Declaration of Conformity

We, Bat.Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth handsfree WAVE-BT135

is in accordance with following Directives:

**(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU**

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006
EN 60950-1: A11:2009
EN 60950-1: A1:2010
EN 60950-1: A12:2011
EN 300 328 V2.1.1

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of
Bat.Power Oy

Ylöjärvi 1.12.2018



Tommi Järvinen Managing Director