

# WAVE

## WAVE-BT215 Bluetooth Handsfree Käyttöohje



 Bluetooth<sup>®</sup> 5

Kiitos että valitsit WAVE -tuotteen. Jotta saisit kaiken mahdollisen hyödyn irti tuotteesta, suosittelemme lukemaan tämän lyhyen käyttöohjeen.

# Laitteen osat ja painikkeet



Toiminto	Toimenpide
Päälle	Aseta virtakytkin asentoon on.
Pois päältä	Aseta virtakytkin asentoon off.
Laiteparitus	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 3 sekuntia, kunnes sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen.
Puheluun vastaaminen	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Puhelun lopetus	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin 2 sekuntia.
Uudelleen soitto viimeksi soitettuun numeroon	Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti.
Sirin, Bixbyn tms. aktivointi	Paina monitoiminäppäintä pohjassa noin sekunnin ajan.
Äänenvoimakkuuden säätö	Paina +/- näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Play/Pause	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Edellinen/ seuraava kappale	Paina +/- näppäintä pohjassa 2 sekunnin ajan.

## Lataaminen:

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laitteen täyteen lataaminen kestää noin kaksi tuntia.
- Käytä lataamiseen joko USB -laturia tai tietokoneen USB -porttia ja USB Type-C -latauskaapelia.
- Lataamisen aikana LED -merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu siniseksi akun latauduttua täyteen. LED -merkkivalo vilkahtaa kahdesti punaisena akun varauksen käytessä vähiin. Kuulet myös "Battery low" äänimerkin kuulokkeesta.

## Laiteparitus:

- Paina kuulokkeen monitoiminäppäintä pohjassa noin 5 sekuntia, jolloin monitoiminäppäimen alla oleva LED -merkkivalo vilkkuu vuoroin punaisena ja sinisenä. Kuulet äänimerkin "Pairing", jos kuuloke on korvassasi.
- Avaa mobiililaitteesi Bluetooth valikko, etsi ja valitse löydettyjen laitteiden listalta WAVE-BT215. Syötä oletussalasana 0000 tarvittaessa. Merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun yhteys on luotu onnistuneesti.

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuun laitteeseen sen Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

## Laiteparitus ja käyttö kahdessa laitteessa samanaikaisesti

**(Multipoint on erittäin hyödyllinen ominaisuus, jos käytössäsi on kaksi laitetta.):**

- Sammuta ensimmäisenä paritetun laitteen Bluetooth.
- Suorita laiteparitus toiselle laitteelle yllä olevan ohjeen mukaisesti.
- Kun kuuloke on paritettu molempiin laitteisiin, sammuta kuulokkeen virta.
- Kytke ensimmäiseksi paritetun laitteen Bluetooth päälle.
- Käynnistä kuuloke.

Pariliitoksen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuihin laitteisiin niiden Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

## Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit kuunnella musiikkia kuulokkeen kautta. Toisto pysähtyy automaattisesti puheluiden ajaksi.

## Tekniset tiedot:

- Bluetooth v5.1 + Multipoint
- Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Akun kapasiteetti: 3,7V/200mAh
- Toiminta-aika: 270h
- Puheaika: 22-24h
- Musiikintoisto-aika: 29-31h
- Latausaika täyteen: noin 1-2h
- Toimintaetäisyys: 10m esteettömässä tilassa

## Huomioitavaa:

- Akun lataaminen ja tyhjentäminen heikentää akun tehoa ajan saatossa. Se on täysin normaalia kaikille ladattaville akuille.
- Irrota USB -laturi aina verkkovirrasta kun laite on ladattu täyteen säästääksesi sähköä.

## Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen:



(Sähkö- & elektroniikkalaiteromu)

Oheinen merkintä tuotteessa tai sen käyttöohjeessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Elektroniikkajätettä otetaan maksutta vastaan sinua lähimpänä olevassa kierrätyskeskuksessa. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia ja edistää materiaalien uudelleenkäyttöä.

# EU Declaration of Conformity

We, Bat.Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

## **Bluetooth handsfree WAVE-BT215**

is in accordance with following Directives:

**(EMC) 2014/30/EU  
(RED) 2014/53/EU  
(RoHS 2.0) 2011/65/EU**

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-17 V3.2.4

RED: EN 50663:17  
EN 62368-1: 2020+A11: 2020  
EN 300 328 V2.2.2

RoHS: EN 62321-4:2013+A1:2017  
EN 62321-5:2013  
EN 62321-6:2015  
EN 62321-7-1:2015  
EN 62321-7-2:2017  
EN 62321-8:2017

Signed for and on behalf of  
Bat.Power Oy

Ylöjärvi 20.3.2024



Tommi Järvinen Managing Director